

# XS WIRELESS 2 VOCAL SET

XSW 2-865



## CHARAKTERYSTYKA

Wnieś swój głos. Najwyższy poziom elastyczności zastosowań dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić krok dalej. System XS WIRELESS 2 jest odpowiedzią na bardziej zaawansowane wymagania i oferuje intuicyjny wyświetlacz LCD pozwalający na manualne dokonywanie zmian w większej liczbie opcji, a także 12 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF, co pozwala lepiej funkcjonować w ciężkich warunkach scenicznych.

Zestaw XS WIRELESS 2 VOCAL SET jest łatwym w użyciu kompleksowym systemem bezprzewodowym przeznaczonym dla wokalistów i prezenterów. W jego skład wchodzi słynna kapsuła mikrofonowa Sennheiser evolution e835 (super dynamiczna, kardioidalna), gdy nasze występy cechują się ogromną ekspresją lub kapsuła e865 (pojemnościowa, superkardioidalna), gdy chcemy uchwycić najmniejszy detal naszego wokal. Odbiornik ma solidną metalową obudowę, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy rack.



## ZAKRES DOSTAWY

- Odbiornik EM-XSW 2
- Nadajnik ręczny SKM 865-XSW lub SKM 835-XSW
- Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- 2 baterie AA
- Zestaw montażowy rack
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi

## WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonały dźwięk na żywo dzięki zastosowaniu uznanych kapsuł mikrofonowych (e865 lub e835)
- Odbiornik różnicowy (True diversity) umieszczony w metalowej obudowie
- Zewnętrzne anteny
- Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału w celu zapewnienia szybkiej i łatwej konfiguracji
- Pełne strojenie w szerokim zakresie częstotliwości UHF
- Dołączony zestaw montażowy rack
- Do 12 kompatybilnych kanałów

## MIKROFONY

- Pojemnościowy mikrofon superkardioidalny e865 (XSW 2-865)
- Super dynamiczny mikrofon kardioidalny e835 (XSW 2-835)

## AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE

- Uchwyt mikrofonu MZQ 1
- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW

Więcej informacji na temat akcesoriów i części zapasowych można znaleźć na stronie internetowej [www.sennheiser.pl](http://www.sennheiser.pl)

## WARIANTY PRODUKTU

- |          |              |                                        |  |
|----------|--------------|----------------------------------------|--|
| ■ 507150 | XSW 2-865-A  | Zakres A: 548 - 572 MHz                |  |
| ■ 507151 | XSW 2-865-B  | Zakres B: 614 - 638 MHz                |  |
| ■ 507152 | XSW 2-865-C  | Zakres C: 766 - 790 MHz                |  |
| ■ 507153 | XSW 2-865-D  | Zakres D: 794 - 806 MHz                |  |
| ■ 507154 | XSW 2-865-E  | Zakres E: 821 - 832 MHz, 863 - 865 MHz |  |
| ■ 507155 | XSW 2-865-GB | Zakres GB: 606 - 630 MHz               |  |
| ■ 507156 | XSW 2-865-K  | Zakres K: 925 - 937,5 MHz              |  |
| ■ 507143 | XSW 2-835-A  | Zakres A: 548 - 572 MHz                |  |
| ■ 507144 | XSW 2-835-B  | Zakres B: 614 - 638 MHz                |  |
| ■ 507145 | XSW 2-835-C  | Zakres C: 766 - 790 MHz                |  |
| ■ 507146 | XSW 2-835-D  | Zakres D: 794 - 806 MHz                |  |
| ■ 507147 | XSW 2-835-E  | Zakres E: 821 - 832 MHz, 863 - 865 MHz |  |
| ■ 507148 | XSW 2-835-GB | Zakres GB: 606 - 630 MHz               |  |
| ■ 507149 | XSW 2-835-K  | Zakres K: 925 - 937,5 MHz              |  |
- w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z pojemnościowym mikrofonem super kardioidalnym e865  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835  
w zestawie z super dynamicznym mikrofonem kardioidalnym e835

**SENNHEISER**

# XS WIRELESS 2 VOCAL SET

XSW 2-865



## DANE TECHNICZNE

### SYSTEM (XSW 2-835, XSW 2-865)

Modulacja .....	szerokopasmowa FM
Zakresy częstotliwości .....	A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz, C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz, E: 821-832 MHz, 863-865 MHz K: 925-937.5 MHz
Szerokość pasma przełączania .....	do 24 MHz
Częstotliwości .....	regulowane w krokach co 25 kHz 8 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 10 presetami fabrycznymi kanałów
Odstęp sygnał/szum .....	≥ 103 dBA
THD .....	≤ 0.9%
Zakres temperatury .....	pracy: 0°C do +40°C przechowywania: -20°C do +70°C
Synchronizacja nadajnika .....	2,4 GHz, OQPSK małej mocy (aktywne tylko podczas synchronizacji)

### ODBIORNIK (EM-XSW 2)

Technologia odbiornika .....	podwójna superheterodyna
Sposób odbioru .....	układ różnicowy (True Diversity)
Czułość (przy odchyleniu szczytowym) .....	< 3 µV dla 52 dB(A)rms S/N
Charakterystyka częstotliwościowa AF .....	50 do 16000 Hz (-3 dB)
Maks. napięcie wyjściowe AF (przy odchyleniu szczytowym, 1 kHz AF) .....	gniazdo jack 1/4" (6,3 mm) (niesymetryczne): +6 dBu, gniazdo XLR (symetryczne): +12 dBu
Zakres regulacji audio .....	40 dB, w krokach co 5 dB
Zasilanie .....	12 V DC nominalnie / 300 mA
Próg Squelch .....	regulowany od 3 dBµV do 28 dBµV (połączony z sygnałem pilota)
Poziom sygnału Line/Mic .....	20 dB, przełączalny
Materiał obudowy .....	wytrzymała obudowa z metalu
Wymiary (S x H x D) .....	około 200 x 42 x 127 mm
Masa .....	około 680 g

### MIKROFONY (SKM 865-XSW 2, SKM 835-XSW 2)

Moc wyjściowa RF .....	10mW
Charakterystyka częstotliwościowa AF .....	SKM 865 / SKM 835: 80 - 16000 Hz
Zasilanie .....	2 baterie AA, 1,5 V
Czas pracy .....	około 10 godzin
Typ mikrofonu .....	SKM 835: dynamiczny / SKM 865: pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowości .....	SKM 835: kardiodalna / SKM 865: superkar- dioidalna
Czułość wejściowa (kapsuła) .....	SKM 835: 1,5 mV/Pa / SKM 865: 1,8 mV/Pa
Zakres regulacji czułości nadajnika .....	0 do -30 dB, w krokach co 10 dB
Materiał obudowy .....	wytrzymałe tworzywo ABS
Wymiary (długość x Ø) .....	około 260 x 50 mm
Masa .....	około 245 g

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## ZŁĄCZA

### ODBIORNIK



## DOSTĘPNE ZESTAWY XS WIRELESS 2

- XSW 2 VOCAL SET  
e865 (pojemnościowy, superkardiodalny)  
lub e835 (super dynamiczny, kardioi-  
dalny)
- XSW 2 INSTRUMENT SET
- XSW 2 HEADMIC SET
- XSW 2 LAVALIER MIC SET

## DOSTĘPNY RÓWNIEŻ SYSTEM XS WIRELESS 1

Zacznij przygodę z łącznością bezprzewo-  
dową. Sięgnij po system XS WIRELESS 1  
i zaufaj niezawodnej transmisji mając do  
wyboru maksymalnie 10 kompatybilnych  
kanałów w stabilnym paśmie UHF.

- XSW 1 VOCAL SET
- e825 (dynamiczny, kardiodalny) lub  
e835 (super dynamiczny, kardiodalny)
- XSW 1 INSTRUMENT SET
- XSW 1 HEADMIC SET
- XSW 1 LAVALIER MIC SET
- XSW 1 BRASS SET

## OPAKOWANIA

Karton zbiorczy 3 szt.

507150 XSW 2-865-A EAN: 4044155214147, UPC: 615104279971	507151 XSW 2-865-B EAN: 4044155214154, UPC: 615104279988
507152 XSW 2-865-C EAN: 4044155214161, UPC: 615104279995	507153 XSW 2-865-D EAN: 4044155214178, UPC: 615104280007
507154 XSW 2-865-E EAN: 4044155214185, UPC: 615104280045	507155 XSW 2-865-GB EAN: 4044155214192, UPC: 615104280052
507156 XSW 2-865-K EAN: 4044155214208, UPC: 615104280069	
507143 XSW 2-835-A EAN: 4044155214079, UPC: 615104279902	507144 XSW 2-835-B EAN: 4044155214086, UPC: 615104279919
507145 XSW 2-835-C EAN: 4044155214093, UPC: 615104279926	507146 XSW 2-835-D EAN: 4044155214109, UPC: 615104279933
507147 XSW 2-835-E EAN: 4044155214116, UPC: 615104279940	507148 XSW 2-835-GB EAN: 4044155214123, UPC: 615104279957
507149 XSW 2-835-K EAN: 4044155214130, UPC: 615104279964	